



RUSSIAN

Мaket продукта

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------|
| A | Мундштук | D | 0,96" TFT-экран |
| B | Кapsула Атомизера | E | "+" Кнопка |
| C | Кнопка Питания | F | "-" Кнопка |

Мы благодарим вас за использование продукта UNIVAPO. Чтобы лучше разобраться в нашем продукте и правильно использовать все функции, мы просим вас прочитать применение по эксплуатации и подписать функциональные инструкции перед использованием этого продукта. Пожалуйста, свяжитесь с нашим местным агентом или посетите наш официальный веб-сайт www.univapo.com для получения дополнительной информации о продукте.

Параметры

| UNICO Мод | |
|------------------------|------------------------------------|
| Размер | 27.35×27.6×106 мм |
| Емкость Батареи | 1500mAh (Период зарядки: 1.5-2.0h) |
| Диапазон Мощности | 5-49Вт |
| Выходное Напряжение | 0-4.2V |
| Зарядное Напряжение | 5В/1А |
| Диапазон Сопротивления | 0.3 Ом~2.0 Ом |

| UNICO Kapsyла Aтoмизepa | |
|-------------------------|--|
| Емкость | ≤4.0 мл |
| TPD Емкость | ≤2.0 мл |
| Комплект включает | 0.3Ω & 0.8Ω (применимо для катушки) |

Обеспечение Безопасности

- Защита от переработки
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перезарядки
- Защита от низкого заряда батареи
- Защита от короткого замыкания
- Защита при максимальной мощности

Способ применения

Шаг 1. Установите катушку
Идентифицируйте выбранную катушку Атомизера из упаковки и вставьте ее в верхнюю часть основания Атомизера. Затем вставьте основание Атомизера в емкость для жидкости (E-liquid tank), чтобы сформировать полный Атомизер.

Шаг 2. Заполните емкость для жидкости
Вытните резиновую пробку, следуйте рисунку, затем заполните емкость для жидкости через отверстие для заполнения емкости для жидкости. Рекомендуется заполнить две трети емкости для жидкости.

Шаг 3. Установите Атомизер
Вставьте полностью заполненный атомизер в аккумулятор.

Шаг 4. Начните использовать продукт
Чтобы избежать обгоревшего, сухого и ненормального вкуса, подождите пять минут, чтобы жидкость впиталась в катушку, после чего вы можете начать пользоваться продуктом.

Для регулировки потока воздуха вы можете повернуть основание распылителя на 180°, чтобы отрегулировать объем воздушного потока.

Инструкция по эксплуатации

- Включение/Выключение Питания:** Быстро нажмите кнопку питания (Power Button) в течении пяти раз и через 5 секунд войдите в главный интерфейс.

| Включение | Главный интерфейс | Выключение |
|-----------|-------------------|------------|
| | | |

- Преобразование Мощности:** Нажмите «+» или «-», чтобы отрегулировать выходную мощность. Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» для быстрой настройки. Когда отображается «MAX POWER», он достигает ограниченной мощности. Через 2 секунды войдите в главный интерфейс. Общее количество затяжек будет отображаться на главном интерфейсе. Вы можете сбросить его на ноль.

| Ограниченная мощность | Главный интерфейс |
|-----------------------|-------------------|
| | |

- Курение:** В режиме включения нажмите кнопку питания (Power Button) во время затяжки. Главный интерфейс будет отображать текущее время затяжки.
- Количество Затяжек:** Главный интерфейс отображает «PUFF» для записи текущего количества затяжек. Затяжка более 0.5 секунды считается за одну затяжку. Нажмите кнопку питания «Power» и кнопку «+» одновременно на 2 секунды, чтобы сбросить количество затяжек на ноль.
- Блокировка/Разблокировка:** Нажмите одновременно кнопку питания «Power» и кнопку «+», чтобы заблокировать/разблокировать блок питания.

| Блокировка | Разблокировка |
|------------|---------------|
| | |

- Блокировка/Разблокировка Мощности:** 6.Нажмите одновременно кнопки «+» и «-», чтобы заблокировать/разблокировать мощность батареи. После того, как питание заблокировано, оно не может быть отрегулировано, и отображается следующий интерфейс. Спустя 1 секунду вы вернетесь к главному интерфейсу. Функция курения и настройка продукта не работают в заблокированном режиме.

| Мощность заблокирована | Мощность разблокирована |
|------------------------|-------------------------|
| | |

- Режим Энергосбережения:** Если не выполнять никаких действий, экран потускнеет через 10 секунд, черный экран через 30 секунд, и продукт перейдет в режим повтора через 30 минут.
- Уведомление статуса при других режимах:

| Заряжение | Проверьте аккумулятор | Высокая температура |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| | | |

| Тайм-аут | Короткий Атомизер | Проверьте Атомизер |
|----------|-------------------|--------------------|
| | | |

Внимание

- Этот продукт не подходит для беременных, кормящих женщин или тех, кто подвержен риску серьезных заболеваний, депрессии и астмы.
- Пожалуйста, держите изделие вдали от источников тепла, огня и воды. Этот продукт следует хранить в прохладном и сухом месте.
- Пожалуйста, не роняйте, не бросайте и не подвергайте изделие воздействию воды.
- Пожалуйста, выключите или заблокируйте продукт, чтобы избежать случайной активации, когда вы несете или не используете продукт.
- Пожалуйста, используйте продукт рационально в соответствии с состоянием здоровья. Если возникает дискомфорт, пожалуйста, прекратите использование.
- Переработка: Этот продукт не следует рассматривать как бытовые отходы. Он должен быть передан в специальный пункт сбора электрического и электронного оборудования для надлежащей утилизации.

Примечание

Авиатранспорт:
Существует вероятность утечки жидкости при высоком давлении, когда вы путешествуете воздушным транспортом. Поэтому, пожалуйста, отделите ваши капсулы от ваших важных предметов.

Конденсация:
При использовании продукта возможна небольшая конденсация жидкости из-за разницы между внутренней и наружной температурой. Выньте капсулу и встряхните вилл перед использованием.


Примечание

Авиатранспорт:
Существует вероятность утечки жидкости при высоком давлении, когда вы путешествуете воздушным транспортом. Поэтому, пожалуйста, отделите ваши капсулы от ваших важных предметов.


Конденсация:
При использовании продукта возможна небольшая конденсация жидкости из-за разницы между внутренней и наружной температурой. Выньте капсулу и встряхните вилл перед использованием.

UNICO KIT User Manual


Product layout





Operation Steps




Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

INDONESIAN

Layout produk

| | | | |
|---|--------------|---|-----------------|
| A | Juni bicara | D | 0,96" Layer TFT |
| B | Pod Pengabut | E | "+" Tombol |
| C | Tombol power | F | "-" Tombol |

Terima kasih telah menggunakan produk UNIVAPO. Untuk lebih memahami produk kami dan menggunakan semua fungsi, kami perlu Anda membaca catatan operasi dan instruksi fungsional terinci sebelum menggunakan produk ini. Silahkan hubungi agen lokal kami atau kunjungi website resmi kami di www.univapo.com untuk informasi produk lain.

Parameter

| UNICO Mod | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Ukuran | 27.35×27.6×106mm |
| Kapasitas Baterai | 1500mAh (Charging Period: 1.5-2.0h) |
| Kisaran Daya | 5-49W |
| Voltage output | 0-4.2V |
| Voltage Pengisian | 5V/1A |
| Kisaran Resistensi | 0.3Ω~2.0Ω |

| UNICO Atomizer Pod | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Kapasitas | ≤4.0ml |
| TPD Kapasitas | ≤2.0ml |
| Kit Mencakup | 0.3Ω & 0.8Ω (berlaku untuk coil) |

Perlindungan Keamanan

- Perlindungan waktu berlebih
- Perlindungan suhu berlebih
- Perlindungan output arus berlebih
- Perlindungan pengisian berlebih
- Perlindungan baterai rendah
- Perlindungan hubungan arus pendek atomizer
- Perlindungan Daya Maks

Langkah-Langkah Operasi

Langkah 1. Install coil
Lepaskan coil Atomizer yang dipilih dari kemasan dan masukkan ke bagian atas dasar Atomizer. Lalu masukkan dasar Atomizer ke Tangki E-liquid untuk membentuk Atomizer lengkap.

Langkah 2. Isi E-liquid
Tarik keluar plug Segel Karet sesuai gambar, lalu isi E-liquid dari slot pengisian E-liquid. Direkomendasikan untuk mengisi dua per tiga dari kapasitas tangki E-liquid.

Langkah 3. Install atomizer
Masukkan atomizer terisi penuh ke dalam baterai.

Langkah 4. Mulai menggunakan produk
Untuk mencegah tangkus kering dan rasa tidak normal, silahkan tunggu lima menit untuk E-liquid meresap ke dalam coil, lalu Anda bisa mulai menikmati produk.

Untuk pengaturan aliran udara, Anda bisa memutar dasar Atomizer 180° untuk mengatur volume aliran udara.

Instruksi operasi

- Power On/Off:** Tekan cepat Tombol Daya lima kali dan 5 detik setelahnya, masuk ke antarmuka utama.

| Tampilan power on | Antarmuka utama | Tampilan power off |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | |

- Konversi Daya:** Tekan "+" atau "-" untuk mengatur daya output. Tekan lama tombol "+" atau "-" untuk pengaturan cepat. Ketika ditampilkan "MAX POWER", telah tercapai batas daya. Setelah 2 detik, masuk ke antarmuka utama. Total jumlah puff akan ditampilkan di antarmuka utama. Anda bisa mengaturnya ke nol.

| Batas daya | Antarmuka utama |
|------------|-----------------|
| | |

- Vaping:** Dalam mode power-on tekan Tombol Daya sambil puffing. Antarmuka utama akan menampilkan jumlah puffing sekarang.
- Jumlah Puff:** Antarmuka utama menampilkan "PUFF" untuk mencatat jumlah puff sekarang. Puff lebih dari 0.5 detik akan dihitung sebagai satu puff. Tekan Tombol "Power" dan tombol "-" sekaligus selama 2 detik untuk reset jumlah puff menjadi nol.

| Kunci | Buka |
|-------|------|
| | |

- Kunci/buka watt:** Tekan tombol "+" dan "-" sekaligus untuk Kunci/buka Watt baterai. Setelah daya terkunci, daya tidak bisa diatur di antarmuka berikut akan ditampilkan. 1 detik setelahnya, kembali ke antarmuka utama. Fungsi vaping dan pengaturan produk tidak bekerja dalam mode terkunci.

| Wattage locked | Wattage unlocked |
|----------------|------------------|
| | |

- Mode hemat daya:** Jika tidak beroperasi, layar akan Redup setelah 10 detik, layar hitam setelah 30 detik, dan produk memasuki mode snooze setelah 30 menit.
- Notifikasi status untuk mode lain:

| Mengisi | Cek Baterai | Suhu Tinggi |
|---------|-------------|-------------|
| | | |

| Waktu Habis | Atomizer Pendek | Cek Atomizer |
|-------------|-----------------|--------------|
| | | |

Perhatian

- Produk ini tidak cocok untuk wanita hamil, menyusui, atau siapapun dengan risiko penyakit jantung, depresi dan asma.
- Tolong jauhkan produk dari panas, api dan air. Produk ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering.
- Tolong jangan menjatuhkan, melempar atau membasahi produk.
- Tolong matikan atau kunci produk untuk menghindari aktivasi tidak disengaja ketika Anda membawa atau tidak menggunakan produk.
- Tolong gunakan produk secara rasional menurut kondisi kesehatan pribadi. Jika muncul rasa tidak nyaman, tolong berhenti menggunakan.
- Daur Ulang: Produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai sampah rumah tangga. Melainkan harus diserahkan ke titik pengumpulan daur ulang alat elektronik dan listrik untuk pembuangan yang benar.

Pemberitahuan Hangat

Melalui Udara:
Ada kemungkinan kebocoran E-liquid pada tekanan tinggi ketika bepergian melalui udara. Sehingga, tolong pisahkan pod Anda dari objek penting Anda.

Mengelola Kondensat:
Mungkin ada sedikit kondensasi cairan karena perbedaan antara suhu indoor dan outdoor ketika menggunakan produk. Akan lebih baik untuk mengeluarkan pod, dan mengocok ke bawah sebelum menggunakan.

ARABIC

تخطيط المنتج

| | | |
|-----------|----------|---|
| 0. 96 ' / | TFT شاشة | D |
| " + " | زر | E |
| " - " | زر | F |

شكرا لاستخدامك منتج UNIVAPO. من أجل معرفة المزيد عن منتجنا والاستخدام الصحيح لجميع خصائصه بشكل أفضل فأنتا نود منك قراءة ملاحظات التشغيل والتعليقات الوظيفية المصعدة بعناية وذلك قبل استخدام هذا المنتج. يرجى الاتصال بوكيتنا المحلي أو زيارة موقعنا الرسمي على www.univapo.com من أجل معرفة المزيد من المعلومات عن المنتج.

الخصائص

| UNICO Mod | |
|-----------------------|--|
| الحجم | 27.35×27.6×106mm |
| سعة البطارية | 1500 مللي أمبير (فترة الشحن: 1.5-2.0 ساعة) |
| نطاق الطاقة | W49-5 |
| اتاج التيار الكهربائي | 0-4.2V |
| الجهد عن الشحن | 5V/1A |
| نطاق المقاومة | 0.3Ω~2.0Ω |

| UNICO Atomizer Pod | |
|--------------------|-------------------------------|
| القدرة | ≤4.0ml |
| القدرة TPD | ≤2.0ml |
| تشمل العلية | 0.3Ω & 0.8Ω (تطبق على ملف) |

السلامة

- حماية من الجهد الإضافي
- حماية من الزيادة في درجة الحرارة
- حماية من التيار الزائد للكهرباء
- حماية من الشحن الزائد
- حماية من انخفاض نسبة البطارية
- حماية من أي ماس كهربائي
- حماية من الطاقة القصوى

خطوات التشغيل

الخطوة 1: تثبيت اللثاف

قم بإزالة لثة البخاخ المحدد من العلبة وأدخله في الجزء العلوي من قاعدة البخاخ وبعد ذلك ادخل قاعدة البخاخ في الكأس الخاص بالسائل المحلول من أجل تجهيز البخاخ بالكامل.

الخطوة 2: وضع السائل
قم بسحب العلبة المكونة من السيليكون حسب الصورة وضع السائل المحلول في المكان المخصص لذلك، نحن نوصي بتعبئة اللثي فقط.

الخطوة 3: تثبيت البخاخ
أدخل البخاخ والسائل المحلول في البطارية.

الخطوة 4: البدء في استخدام الجهاز
من أجل تفادي أي حروق أو طعم غريب يرجى الانتظار لمدة خمس دقائق من أجل تدفق السائل المحلول في اللثة وبعد ذلك يمكنك البدء في استخدام الجهاز.

من أجل ضبط تدفق الهواء فإنه بإمكانك تدوير قاعدة البخاخة 180 درجة لضبط تدفق الهواء حسب الحاجة.

تعليمات التشغيل

- تشغيل أو إيقاف التشغيل:** اضغط على زر التشغيل السريع خمس مرات وبعد 5 ثوان ستندخل إلى الواجهة الرئيسية.

| بدء التشغيل | الواجهة الرئيسية | إيقاف التشغيل |
|-------------|------------------|---------------|
| | | |

- تحويل الطاقة:** اضغط على زر "+" أو "-" لضبط الطاقة ويمكنك الضغط على زر الطاقة عدة طولة على زر "+" و "-" للتعديل طاقة البطارية بسهولة. عندما يتم عرض "MAX POWER" فإن هنا هو الطاقة المحدودة. بعد 2 ثوان سوف تدخل إلى الواجهة الرئيسية وسيظهر العدد الإجمالي للنفخ على الواجهة الرئيسية ويمكنك إعادة ضبطه إلى الصفر.

| بطارية محدودة | الواجهة الرئيسية |
|---------------|------------------|
| | |

- استخدام الجهاز الإلكتروني:** عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة عند التدخين. ستقوم الواجهة الرئيسية بعرض وقت التدخين.
- عدد التفخات:** تعرض الواجهة الرئيسية "PUFF" لتسجيل العدد الحالي للتدخين. ان كالت أكثر من 0.5 ثوان فسكنون نفخة واحدة. اضغط على زر "Power" و"زر "+" لمدة ثابتيين لإعادة ضبط أوقات التدخين إلى الصفر.

- القفل أو فتح القفل:** اضغط على زر "Power" و "-" في نفس الوقت لقفل أو فتح وحدة الطاقة.

| القفال | فتح القفل |
|--------|-----------|
| | |

- قفل/فتح قفل وحدة الطاقة:** قم بالضغط على زر "+" و "-" في نفس الوقت من أجل قفل/فتح قفل وحدة الطاقة. بعد اقفال وحدة الطاقة فإنه من غير الممكن تعديل الطاقة وستظهر الواجهة كما ادناه وبعد 1 ثوان ستعود إلى الواجهة الرئيسية. ان خاصية التدخين والإعداد لا تعمل عندما يكون المنتج في وضع القفل.

| القفال توفير الطاقة | فتح اقفال توفير الطاقة |
|---------------------|------------------------|
| | |

- وضع توفير الطاقة:** عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل سيخف ضوء الشاشة بعد 10 ثوان وستصبح سواد بعد 30 ثانية وستتوقف بعد 30 دقيقة.
- أوضاع أخرى للحالة:

| درجة حرارة عالية | فحص البطارية | الشحن |
|------------------|--------------|-------|
| | | |

| تحقق من البخاخ | البخاخ قصي | التوقف |
|----------------|------------|--------|
| | | |

يرجى الانتباه

- هذا الجهاز غير مناسب للنساء الحوامل أو لأي شخص معرض لحظر الإجهاض أو القلب والكتئاب والربو.
- يرجى الحفاظ على الجهاز بعيدا عن الحرارة والنار والماء. تجنب تخزين هذا الجهاز في بيئة رطبة وجافة.
- يرجى عدم اسقاط وري أو تعريض الجهاز إلى الماء.
- يرجى إيقاف تشغيل الجهاز أو قفله لتجنب تنشيط الجهاز دون أي قصد عند حمل الجهاز أو عدم استخدامه.
- يرجى استخدام الجهاز وفقا للحالة الصحية الشخصية. ان كان هناك عدم الراحة فحري التوقف عن استخدام الجهاز.
- إعادة تدوير البطارية: لا ينبغي أن يعامل هذا المنتج كنفائات مرارية بل يجب تسليمها إلى نقطة تجمع المعدات الكهربائية والإلكترونية المخصصة من أجل التخلص الصحيح.

إشعار مهم

عن طريق الجو:
هناك احتمال تسرب السائل المحلول عند الضغط العالي وذلك عند السفر عن طريق الجو. لذلك يرجى وضعه بعيدا عن اغراض المهمة.

التعامل مع التكاثف:
قد يحدث هناك تكاثف طفيف للسوائل بسبب الفرق ما بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية عند استخدام الجهاز. سيكون من الأفضل إخراج الحجرة وهز المنتج لأرسل قليلا قبل الألتخدام.