





路径: \\192.168.6.238\Jobdata\制作文件\201906\LB02000007\Original\LB02000007.ai    颜色: K

<div data-bbox="115 262 526 468">  </div> <div data-bbox="115 477 526 506"> <b>ZUMIX KIT</b> </div> <div data-bbox="115 509 526 718"> <p><b>Product information</b>  This product package contains Atomizer, Power unit, USB charging Cable, User manual and Lanyards.  This product is equipped with a rechargeable lithium battery, USB universal serial plug and Open Tank System Atomizer.  E-liquid filling is simple and convenient, removing the metal shell of Atomizer and pulling off the side rubber to fill the E-liquid (refer to pic)  This product is designed with two smoking modes: Button Mode and Button + Vaping mode; three grades power outputs: high / medium / low</p> <p><b>Product specifications</b>  Product Size: 16mm*96.45mm  Battery capacity: 430mAh  Output power range: 3.2-13.7W  Atomizer Resistance: 1.3Ω  Atomizer capacity: 1.5ml</p> <p><b>Power on/off</b>  For first time use, press the button 5 times (in about 2 seconds), green light flashing 3 times, the product is turned on; ready to operate. Re-press the button 5 times and the red light flashing 3 times, the product is turned off; no function.</p> <p><b>Vaping mode conversion</b>  <b>Button mode</b> – Need to press the button when smoking (blue light flashing when select ing this mode)  <b>Button + Vaping mode</b> – Either button or Vaping mode can be smoked (white light flashing when selecting this mode)  Before turning on power, long press the button until the blue/white lights are flashing, the mode has activated  Release and re-press the button until the blue/white light is flashing again, the smoking mode is conversed.</p> <p>After the mode is selected, press the button 5 times to turn on; activate Product for operate.</p> <p><b>Output power conversion</b>  Three power output modes:  1.High Power/Voltage: the maximum amount of vaping. When smoke, red light flashing  2.Medium Power/Voltage: medium amount of vaping. When smoke, green light flashing  3.Low Power/Voltage: the minimum amount of Vaping. When smoke, blue light flashing  Power conversion methods:  After power on, press button 3 times quickly (within 2s), the Blue light will flashing to show low power mode; Re-press 3 times quickly, the Green light will flashing to show in Medium Power Mode; then Re-Press 3 times again, the Red light will flashing to show in high power mode. Different modes can be converted cyclically.</p> <p><b>Power display</b>  After vaping, the light will flash within 2 seconds to show battery Power. Green light is full power, blue light is medium power and red light is low power</p> <p><b>Protective function</b>  This product is designed with the following protection features:  Timeout protection: stop vaping for more than 10s vaping at a time  Low voltage protection function: Prevent battery over consumption from affecting battery life. When this function is activated, the red light flashes 8 times, and the product should be charged in time.  Overload protection: Prevent product overload and damage, ensure safe use and product life. When this function activated, the white light flashes 8 times  Open circuit protection: to prevent damage caused by poor contact or activate the product without atomizer. When the function activated, the white light flashes 8 times  Overcharge voltage protection: Prevent damage to the battery caused by overcharging voltage  Over-discharge voltage protection: Prevent battery voltage from being too low, affecting battery life  Short circuit protection: prevent product damage caused by short circuit</p> <p><b>Charging</b>  A battery-compatible charging power source must be used to avoid damage to product life  Standard charging voltage 5V, 400mA  During charging, red light is on. Red light off when charging is done  Charging time is about 1 hour</p> <p><b>Precautions</b>  1.Do not vape during charging  2.Do not place this product in water or in a high humidity environment  3.Do not expose this product to temperatures above 80℃  4.Do not compact, throw or vibrate the product to avoid function damage  5.Do not disassemble the internal battery of this product  6.This product should not be used by people who are not suitable for smoking</p> </div>	<div data-bbox="572 278 978 306"> <b>Filling method: Side filing / Mode d'injection : injection d'huile à côté / Metodo di riempimento dell'olio: oliatura laterale</b> </div> <div data-bbox="572 316 978 468"> <div>1</div>  <p>Pull out the Atomizer Tube Retirer la gaine / Estrarre l'involucro per riempire</p> </div> <div data-bbox="572 477 978 506"> <b>Le kit d' ZUMIX</b> </div> <div data-bbox="546 509 978 901"> <p><b>Spécification des produits</b>  Dimension du produit: 16*96.45mm  Capacité de batterie: 430mAh  Gamme de puissance de sortie: 3.2-13.7W  Résistance de vaporisateur: 1.3Ω</p> <p><b>Contenu de l'emballage</b>  1 x vaporisateur / 1 x batterie / 1 x câble USB / 1 x manuel de l'utilisateur  Méthode d'injection d'huile  Mode d'injection: injection d'huile à côté  Retirer la gaine, injecter l'huile à côté du conteneur d'huile  Ici est illustré par un schéma l'introduction des fonctions</p> <p><b>État de fumer</b>  1. Fumer  a. mode bouton : appuyez sur le bouton pour que l'indicateur de puissance actuel s'allume progressivement et que le vaporisateur chauffe et que la fumée soit produite. lâchez le bouton, l'indicateur de puissance s'éteint et que le vaporisateur refroidi progressivement et aucune fumée est produite.  b. Mode bouton + microphone : appuyez sur le bouton ou inhalez pour démarrer le fumeur, l'indicateur de puissance actuel s'allume progressivement, le vaporisateur chauffe et la fumée est produite. lâchez le bouton ou arrêtez l'inhalation, l'indicateur de puissance s'éteint progressivement et que le vaporisateur refroidit et aucune fumée est produite.  2. Protection à temps prolongé Si le fumage dure plus de dix seconds, il arrête la sortie.  3. Protection de basse tension L'indicateur dure plus de dix seconds, il arrête la sortie.  4. Protection de surcharge avant le fumage L'indicateur blanc clignote lentement huit fois sans sons  5. Protection de circuit ouvert  Sans vaporisateur, l'indicateur blanc clignote lentement 8 fois sans sortie indication de</p> <p><b>puissance de sortie</b>  1. Haute puissance L'indicateur est rouge lors du fumage  2. Moyenne puissance L'indicateur est vert lors du fumage  3. Faible puissance L'indicateur est bleu lors du fumage Affichage de capacité de batterie</p> <p>1. Pleine capacité Deux secondes après avoir arrêté de fumer, l'indicateur vert est allumé pendant deux secondes  2. Moyenne capacité Deux secondes après avoir arrêté de fumer, l'indicateur bleu est allumé pendant deux secondes  3. Faible capacité Deux secondes après avoir arrêté de fumer, l'indicateur rouge est allumé pendant deux secondes</p> <p><b>Passage de puissance de sortie</b>  Passage entre la basse puissance/moyenne puissance/haute puissance  1. en état sous tension, appuyez rapidement trois fois (dans le délai de 2 Secondes) pour changer la puissance de sortie, après le changement soit fini, l'indicateur de puissance actuelle s'allume pour 2 secondes ;  2. ordre de conversion : faible puissance - moyenne puissance - haute puissance, conversion en cycle, puissance initiale électrique : faible puissance.  Fonctionne verrouillage Passage d'activation/verrouillage Appuyez rapidement cinq fois (dans 2 secondes), la cigarette électronique est verrouillée pour ne pas fumer et l'indicateur rouge clignote lentement 3 fois ; Appuyez rapidement encore cinq fois (dans 2 secondes), la cigarette électronique est déverrouillée pour être fumée et l'indicateur vert clignote rapidement trois fois</p> <p><b>Passage de mode opératoire Passage de mode bouton/microphone + bouton</b>  1. En état de verrouillage, appuyez sur la touche pour 3 secondes pour que l'indicateur soit allumé pendant 2 secondes après avoir terminé le changement (mode opératoire de bouton : l'indicateur bleu s'allume pendant 2 secondes et sous état de microphone + bouton, l'indicateur blanc s'allume pendant 2 secondes)  2. Mode initial de mise sous tension : mode de fonctionnement du microphone + bouton</p> </div>	<div data-bbox="1029 316 1419 468"> <div>2</div>  <p>fill the eliquid from the side of the oil cup injecter l'huile à côté du conteneur d'huile / l'olio dal lato della coppa dell'olio</p> </div> <div data-bbox="1029 477 1441 506"> <b>Set ZUMIX</b> </div> <div data-bbox="1003 509 1441 901"> <p><b>Specifiche del prodotto</b>  Dimensioni del prodotto: 16mm*96.45mm  Capacità della batteria: 430mAh  Gamma di potenza in uscita: 3.2 13.7W  Resistenza dell'atomizzatore: 1.3 Ω</p> <p><b>Contenuto dell'imballaggio</b>  1 x atomizzatore / 1 x batteria / 1 x cavo USB / 1 x manuale utente  Metodo di riempimento dell'olio  Metodo di riempimento dell'olio: oliatura laterale  Estrarre l'involucro per riempire l'olio dal lato della coppa dell'olio  Ci saranno delle foto qui  Spiegazione delle funzioni</p> <p><b>Stato di fumare</b>  1. Fumare  a. Modalità pulsante: premere il pulsante, il colore dell'indicatore di alimentazione corrente è gradualmente più luminoso, l'atomizzatore si riscalda e genera fumo. Quando il pulsante viene rilasciato, il colore dell'indicatore di alimentazione corrente si spegne, l'atomizzatore non è caldo e non viene generato fumo.  b. Pulsante + modalità microfono: premere il pulsante o inspirare per iniziare a fumare, l'indicatore di alimentazione corrente diventa più luminoso e l'atomizzatore è caldo e c'è generazione di fumo. Rilasciando il pulsante o interrompendo l'inspirazione, il colore dell'indicatore di alimentazione corrente si attenua, l'atomizzatore non genera calore e non esce fumo.  2. Protezione superamento tempo  Fumando per più di 10 secondi in una volta, interrompe l'uscita  3. Protezione di bassa tensione:La spia luminosa lampeggia 8 volte in colore rosso.  4. Protezione da sovraccarico L'indicateur luminoso lampeggia 8 volte e non vi è uscita  5. Protezione da circuito aperto  Nessuna resistenza dell'atomizzatore o dell'atomizzatore è superiore a 3,1 ohm, la luce dell'indicatore lampeggia 8 volte, nessuna uscita.</p> <p><b>Indicazione potenza uscita</b>  1. Alta potenza:La spia è rossa quando si fuma  2. Media potenza:La spia è verde quando si fuma  3. Basso potenza:La spia è blu quando si fuma</p> <p><b>Visualizzazione batteria</b>  1. Ricarica piena Dopo aver smesso di fumare per 2 secondi, la luce dell'indicatore diventa verde per 2 secondi  2. Batteria a metà Dopo aver smesso di fumare per 2 secondi, l'indicatore luminoso è blu per 2 secondi.  3. Batteria quasi scarica:Dopo aver smesso di fumare per 2 secondi, l'indicatore luminoso è rosso per 2 secondi.</p> <p><b>Conversione della potenza in uscita Conversione bassa / media / alta potenza</b>  1. Nello stato di accensione, premere 3 volte (entro 2 secondi) per passare la potenza di uscita. Dopo che il passaggio è completato, l'indicatore di alimentazione corrente si accende per 2 secondi.  2. Sequenza di conversione: bassa-media-alta potenza, conversione del ciclo, potenza iniziale all'accensione: bassa potenza.</p> </div>	<div data-bbox="1487 316 1876 468"> <div>3</div>  <p>Insert the Atomizer Tube</p> </div> <div data-bbox="1487 477 1898 506"> <b>ZUMIX Paket</b> </div> <div data-bbox="1461 509 1898 901"> <p><b>Spezifikation</b>  Abmessung: 16mm*96.45mm  Batteriekapazität: 430mAh  Ausgangsleistung: 3.2-13.7W  Widerstand des Verneblers: 1.3Ω</p> <p><b>Verpackung</b>  1 x Vernebler / 1 x Batterie / 1 x USB-Kabel / 1 x Bedienungsanleitung</p> <p><b>Einölung</b>  Einölungsweise: seitlich einölen  Das Gehäuse herausziehen, dann von den Seiten des Ölbekchers einölen  Mit Abbildung  Funktionsbeschreibung</p> <p><b>Rauchzustand</b>  1. Rauchen  a. Tastenmodus: Taste drücken, Leistungsanzeige aufblitzend, zugleich läuft der Vernebler heiß mit Rauch. Taste loslassen, wird die Leistungsanzeige dunkel, gibt der Vernebler keine Hitze mehr ab und entsteht kein Rauch.  b. Tasten+Mikrofon+Modus: Taste drücken oder einatmen, um Rauchen zu starten, Leistungsanzeige aufblitzend, zugleich läuft der Vernebler heiß mit Rauch. Taste loslassen oder Einatmung stoppen, wird die Leistungsanzeige dunkel, gibt der Vernebler keine Hitze mehr ab und entsteht kein Rauch.  2. ÜbersetzlschutzBeim einmaligen Rauchen über 10S, stoppt die Ausgabe  3. Unterspannungsschutz Blinkt die rote Anzeige achtmal schnell  4. Überlastungsschutz Blinkt die weiße Anzeige achtmal langsam, ohne Ausgabe  5. Leerlaufschutz  Ohne Vernebler, blinkt die weiße Anzeige achtmal langsam, ohne Ausgabe</p> <p><b>Ausgangsleistung</b>  1. Hohe Leistung:Anzeige beim Rauchen rot  2. Mittlere Leistung:Anzeige beim Rauchen grün  3. Niedrige Leistung:Anzeige beim Rauchen blau</p> <p><b>Batterie</b>  1. Volle Batterie: Zwei Sekunden nachdem Rauchen stoppt, leuchtet die grüne Anzeige für zwei Sekunden auf  2. Mittlere Batterie: Zwei Sekunden nachdem Rauchen stoppt, leuchtet die blaue Anzeige für zwei Sekunden auf  3. Niedrige Batterie: Zwei Sekunden nachdem Rauchen stoppt, leuchtet die rote Anzeige für zwei Sekunden auf</p> <p><b>Umschaltung der Ausgangsleistung: Umschaltung der niedrigen/mittleren/hohen Leistung</b>  1. Unter dem eingeschalteten Zustand drücken Sie dreimal schnell (in zwei Sekunden), um die Leistung umzustellen. Nach der erfolgten Umschaltung blinkt die Anzeige für zwei Sekunden.  2. Umschaltungsreihenfolge: Niedrigen Leistung-Mittleren Leistung-Hohen Leistung , wiederholt umschalten, Anfangsleistung: Niedrigen Leistung</p> </div>
<p>After the mode is selected, press the button 5 times to turn on; activate Product for operate.</p> <p><b>Output power conversion</b>  Three power output modes:  1.High Power/Voltage: the maximum amount of vaping. When smoke, red light flashing  2.Medium Power/Voltage: medium amount of vaping. When smoke, green light flashing  3.Low Power/Voltage: the minimum amount of Vaping. When smoke, blue light flashing  Power conversion methods:  After power on, press button 3 times quickly (within 2s), the Blue light will flashing to show low power mode; Re-press 3 times quickly, the Green light will flashing to show in Medium Power Mode; then Re-Press 3 times again, the Red light will flashing to show in high power mode. Different modes can be converted cyclically.</p> <p><b>Power display</b>  After vaping, the light will flash within 2 seconds to show battery Power. Green light is full power, blue light is medium power and red light is low power</p> <p><b>Protective function</b>  This product is designed with the following protection features:  Timeout protection: stop vaping for more than 10s vaping at a time  Low voltage protection function: Prevent battery over consumption from affecting battery life. When this function is activated, the red light flashes 8 times, and the product should be charged in time.  Overload protection: Prevent product overload and damage, ensure safe use and product life. When this function activated, the white light flashes 8 times  Open circuit protection: to prevent damage caused by poor contact or activate the product without atomizer. When the function activated, the white light flashes 8 times  Overcharge voltage protection: Prevent damage to the battery caused by overcharging voltage  Over-discharge voltage protection: Prevent battery voltage from being too low, affecting battery life  Short circuit protection: prevent product damage caused by short circuit</p> <p><b>Charging</b>  A battery-compatible charging power source must be used to avoid damage to product life  Standard charging voltage 5V, 400mA  During charging, red light is on. Red light off when charging is done  Charging time is about 1 hour</p> <p><b>Precautions</b>  1.Do not vape during charging  2.Do not place this product in water or in a high humidity environment  3.Do not expose this product to temperatures above 80℃  4.Do not compact, throw or vibrate the product to avoid function damage  5.Do not disassemble the internal battery of this product  6.This product should not be used by people who are not suitable for smoking</p>	<p>1. Haute puissance L'indicateur est rouge lors du fumage  2. Moyenne puissance L'indicateur est vert lors du fumage  3. Faible puissance L'indicateur est bleu lors du fumage Affichage de capacité de batterie</p> <p>1. Pleine capacité Deux secondes après avoir arrêté de fumer, l'indicateur vert est allumé pendant deux secondes  2. Moyenne capacité Deux secondes après avoir arrêté de fumer, l'indicateur bleu est allumé pendant deux secondes  3. Faible capacité Deux secondes après avoir arrêté de fumer, l'indicateur rouge est allumé pendant deux secondes</p> <p><b>Passage de puissance de sortie</b>  Passage entre la basse puissance/moyenne puissance/haute puissance  1. en état sous tension, appuyez rapidement trois fois (dans le délai de 2 Secondes) pour changer la puissance de sortie, après le changement soit fini, l'indicateur de puissance actuelle s'allume pour 2 secondes ;  2. ordre de conversion : faible puissance - moyenne puissance - haute puissance, conversion en cycle, puissance initiale électrique : faible puissance.  Fonctionne verrouillage Passage d'activation/verrouillage Appuyez rapidement cinq fois (dans 2 secondes), la cigarette électronique est verrouillée pour ne pas fumer et l'indicateur rouge clignote lentement 3 fois ; Appuyez rapidement encore cinq fois (dans 2 secondes), la cigarette électronique est déverrouillée pour être fumée et l'indicateur vert clignote rapidement trois fois</p> <p><b>Passage de mode opératoire Passage de mode bouton/microphone + bouton</b>  1. En état de verrouillage, appuyez sur la touche pour 3 secondes pour que l'indicateur soit allumé pendant 2 secondes après avoir terminé le changement (mode opératoire de bouton : l'indicateur bleu s'allume pendant 2 secondes et sous état de microphone + bouton, l'indicateur blanc s'allume pendant 2 secondes)  2. Mode initial de mise sous tension : mode de fonctionnement du microphone + bouton</p> <p><b>État de chargement Chargement à USB</b>  a. L'indicateur rouge s'allume pendant le chargement et l'indicateur s'éteigne lorsque la batterie est pleinement chargée.  b. Le courant de chargement est de 400 mA  c. Interruption de fumer pendant le chargement  d. Le temps de chargement dure de 1 à 2 heures  e. La tension d'entrée de chargement est supérieure à 7V pour la protection contre la surpression et une résistance maximale à la tension est de 20V</p> <p><b>Circuit de protection Protection électrique au lithium</b>  a. La protection contre la tension excessive  b. La protection contre la tension de surchargement  c. La protection par court-circuit  Cœur de batterie Batteries de puissance multiples 14300</p> <p><b>Notes</b>  1. Ne pas exposer le produit à l'eau ou aux humidités.  2. Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 80oC.  3. Ne pas frapper, lancer le produit ni provoquer de fortes vibrations mécaniques sur le produit.  4. Ne pas démonter la batterie interne de ce produit de manière quelconque.  5. Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser ce produit.</p> <p><b>حالة الشحن</b>  1. عند الشحن، يتوهج مؤشر الطاقة باللون الأحمر. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف المؤشر.  2. التيار الشحن هو 400mA  3. يتم إيقاف التدخين أثناء الشحن  4. يستغرق وقت الشحن من 1 إلى 2 ساعات  5. الجهد الإدخال للشحن أعلى من 7V لحماية البطارية من الضغط الزائد، والحد الأقصى للمقاومة عند الشحن هو 20Ω</p> <p><b>حماية الدارة</b>  a. الحماية من الجهد الزائد  b. الحماية من الجهد الزائد  c. الحماية من الدارة القصيرة  قلب البطارية بطاريات الطاقة المتعددة 14300</p> <p><b>ملاحظات</b>  1. لا تعرض المنتج للماء أو الرطوبة.  2. لا تعرض المنتج لدرجات حرارة أعلى من 80℃.  3. لا تقم بضغط المنتج، أو رمي أو اهتزاز المنتج ميكانيكياً على الإطلاق.  4. لا تفك البطارية الداخلية لهذا المنتج على الإطلاق.  5. لا ينبغي للأطفال والنساء الحمل استخدام هذا المنتج.</p>	<p>1. Nello stato di blocco, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi, dopo che il passaggio è completato, l'indicatore corrispondente si accende per 2 secondi (modalità operativa chiave: l'indicatore luminoso è blu per 2 secondi, l'indicatore della modalità di funzionamento del microfono + pulsante è bianco per 2 secondi)  2. Modalità iniziale all'accensione: modalità di funzionamento del microfono + pulsante.</p> <p><b>Stato di ricarica: Ricarica USB</b>  a. L'indicatore luminoso è rosso durante la ricarica e si spegne a ricarica completata  b. Corrente di carica 400 mA  c. E vietato fumare durante la ricarica  d. Tempo di ricarica 1-2 ore  e. La tensione di ingresso in carica è superiore a 7 V di protezione da sovratensione, massima tensione di resistenza 20V</p> <p><b>Protezione circuito: Protezione batteria al litio hardware</b>  a. Protezione da sovratensione di scarica  b. Protezione da sovratensione di ricarica  c. Protezione da cortocircuito  Celle batteria  Batteria di alimentazione 14300</p> <p><b>Precauzioni</b>  1. Non collocare questo prodotto in acqua o in un ambiente umido.  2. Non esporre questo prodotto a temperature superiori a 80 ° C.  3. Non colpire, lanciare o provocare forti vibrazioni meccaniche al prodotto.  4. Non smontare la batteria interna di questo prodotto in alcun modo.  5. I bambini e le donne in gravidanza non dovrebbero usare questo prodotto.</p>	<p>1. Bei der Aufladung leuchtet die rote Anzeige auf. Wenn die Aufladung voll fertig ist, wird die Anzeige aus.  a. Aufladestrom 400mA  c. Es ist verboten, bei der Aufladung zu rauchen.  d. Aufladzeit: eine Stunde bis zwei Stunden  e. Wenn der Spannungsschutz bei der Aufladung höher als 7V ist, wird Überspannungsschutz aktiviert, maximal 20V belastbar.</p> <p><b>Schutzkreis: Lithiumschutz</b>  a. Schutz beim Überspannungsausgang  b. Schutz beim Überspannungsladen  c. Kurzschlusschutz</p> <p><b>Zelle</b>  Power-Batterie hoher Rate: 14300</p> <p><b>Achtung</b>  1. Bitte das Produkt nicht dem Wasser oder der Feuchtigkeit aussetzen  2. Bitte das Produkt nicht einer Temperatur höher als 80℃ aussetzen  3. Bitte nicht stoßen, bewerkeln oder schwere mechanische Vibration für das Produkt verursachen  4. Bitte die interne Batterie des Produktes nicht abbauen  5. Kinder und Schwangere sollen das Produkt nicht verwenden.</p>

# ZUMIX KIT

## User Manual

## ZUMIX 用セット品

### 製品規格

製品サイズ: 16mm\*96.45mm

バッテリー容量: 430mAh

出力範囲: 3.2-13.7W

噴霧器抵抗: 1.3Ω

### 梱包内容

1 x 噴霧器 / 1 x バッテリー / 1 x USBケーブル / 1 x 取扱説明書

注油方法

注油方法: 側面から注油する。

ケースを抜き出してカップオライラの側面から注油をする。

当該箇所は写真あり。

### 性能説明

喫煙状態

1. 喫煙

a. ボタン押しボタン: ボタンを押して当時の出力指示ランプが光ってくる。同時に噴霧器が発熱して煙がする。ボタンを押さなくなると、当時の出力指示ランプが暗くなり、噴霧器が発熱しなくて煙がしない。

b. ボタン押し+マイクボタン: ボタンを押して或いは息を吸うと、喫煙を起動する。当時の出力指示ランプが光ってくる。同時に噴霧器が発熱して煙がする。ボタンを押さなくなると、或いは息を吸わなくなると、当時の出力指示ランプが暗くなり、噴霧器が発熱しなくて煙がしない。

2. タイムオーバー保護

一回の喫煙が10sを超えると出力を停止する。

3. 低電圧保護

指示ランプが赤で8回もフラッシュする。

4. 過電流保護

指示ランプが白で8回もスロフラッシュする。出力なし。

5. 開路保護

噴霧器なし指示ランプが白で8回もスロフラッシュする。出力なし。

<div data-bbox="572 1686 978 1714"> <b>Einölungsweise: seitlich einölen / 注油方法: 側面から注油する。 / 주유 방식: 측면 주유 / Metodo di riempimento dell'olio</b> </div> <div data-bbox="572 1724 978 1876"> <div>1</div>  <p>Das Gehäuse herausziehen / 케이스를抜き出して 캡오일러의 코트를뽑아낸후 /</p> </div> <div data-bbox="572 1885 978 1914"> <b>ZUMIX 세트</b> </div> <div data-bbox="546 1917 978 2341"> <p><b>제품 규격</b>  제품 사이즈: 16mm*96.45mm  배터리 용량: 430mAh  출력 범위: 3.2-13.7W  분무기 전기 저항: 1.3Ω</p> <p><b>포장명세</b>  1.x 분무기 / 1.x 배터리 / 1.x USB 데이터 케이블 / 1.x 사용자 매뉴얼  주유 방법  주유 방식: 측면 주유  코트를 뽑아 낸 후 오일 룸의 측면에서 주유를 한다.  여기서 그림이 있다.  기능 설명</p> <p><b>흡연 상태</b>  1. 흡연  a. 버튼 방식: 버튼을 누르면 출력 표시등이 점등 발하는 동시에 분무기 발열하여 안개 생성다. 버튼을 풀어 출력 표시등이 점등 어두워지고 동시에 분무기 발열하지 않고 안개도 없다.  b. 버튼+마이크로폰 방식: 버튼을 누르거나 흡기하여 흡연 기동시 출력 표시등이 점등 발하는 동시에 분무기 발열하여 안개 생성다. 버튼을 풀거나 흡기 정지시 출력 표시등이 점등 어두워지고 동시에 분무기 발열하지 않고 안개도 없다.</p> <p>2. 시간 초과 보호  1회 흡연 시간이 10s 초과시 출력 중단.  3. 저전압 보호  레드 표시등이 빠르게 8회 점멸함.  4. 과전류 보호  화이트 표시등이 느리게 8회 점멸하고 출력이 없음.  5. 과온도 보호  분무기가 없으면 화이트 표시등이 느리게 8회 점멸하고 출력이 없음.</p> <p><b>출력 지시</b>  1.고출력:흡연 지시등 빨간색.  2.중간 출력:흡연 지시등 녹색.  3.저출력:흡연 지시등 파란색.</p> <p><b>전기량 표시</b>  1.하이 전기량:흡연 중단 2초 후에 그린 지시등이 2초 점등한다.  2.중간 전기량:흡연 중단 2초 후에 블루 지시등이 2초 점등한다.  3.저 전기량:흡연 중단 2초 후에 레드 지시등이 2초 점등한다.</p> <p><b>출력 전환: 저/중/고출력 전환</b>  1.기동상태에서 빠르게 3회 (2s내) 눌러 출력 전환하고 출력 전환한 다음에 출력 표시등 2초 점등한다.  2.전환순서:저출력-중간출력-과전류 순서로 순환 전환하고 전기 초기 파워는 저출력이다.  3.한번 누르면 기동/강제 종료  4.과전류 보호  점멸 8회 (2s내) 누르면 전자 담배 잠금되어 흡연 못하게 되고 레드 지시등 느리게 3회 점멸한다. 다시5회 (2s내) 빠르게 누르면 전자 담배 잠금 해제되어 흡연할 수 있고 그린 지시등이 빠르게 3회 점멸한다.</p> <p><b>작동 방식 전환: 버튼/마이크로폰+버튼 방식 전환</b>  1.잠금상태에서 버튼을 3초 눌러 전환완료후 후 대응할 지시등이 2초 점등한다.(버튼 작동 방식에 대해 블루 지시등이 2초 점등하고,마이크로폰+버튼 작동 방식에 대해 화이트 지시등이 2초 점등한다)  2.전기 초기 방식:마이크로폰+버튼 작동 방식  충전 상태: USB 충전  a.충전시 레드 지시등이 점등하고 충전 완료시 지시등이 꺼질니다.  b.충전 전류 400mA  c.충전하면서 흡연은 금지됩니다.  d.충전 시간 1-2시간  e.충전 입력 전압 7V이상시 과전압 보호, 최대 전압은 20V다.  최고 보호 하드웨어</p> <p><b>리튬 배터리 보호</b>  a.과다 방출 전압 보호  b.과다 충전 전압 보호  c.단락 보호  전지 칩  배율 동력 배터리: 14300</p> <p><b>주의사항</b>  1. 본 제품을 물이나 조습한 환경에 두지 않습니다.  2. 본 제품을 80℃ 이상 온도에서 노출하지 않습니다.  3. 부딪히거나 뿌리거나 제품에 손상을 초래할 수 있는 기계적인 진동을 삼가하십시오.  4. 임의의 방식으로 본 제품의 내장 배터리를 분리하지 않습니다.  5. 어린이와 임신부는 본 제품을 사용하지 않습니다.</p> </div>	<div data-bbox="1003 1686 1419 1714"> <b>Einölungsweise: seitlich einölen / 注油方法: 側面から注油する。 / 주유 방식: 측면 주유 / Metodo di riempimento dell'olio</b> </div> <div data-bbox="1003 1724 1419 1876"> <div>2</div>  <p>dann von den Seiten des Ölbekchers einölen / 側面から注油をする。 오일 룸의 측면에서 주유를 한다. /</p> </div> <div data-bbox="1003 1885 1419 1914"> <b>مجموعة ZUMIX</b> </div> <div data-bbox="1003 1917 1419 2341"> <p><b>مواصفات المنتج</b>  أبعاد المنتج: 16*96.45 مم  سعة الخزان: 430 مللي أمبير ساعة  مقاومة البخار: 3.2-13.7 واط  المقاومة الكهربائية للبخار: 1.3 أوم</p> <p><b>معلومات عامة</b>  1. * في حالة الشحن، يتوهج مؤشر الطاقة باللون الأحمر. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف المؤشر.  2. التيار الشحن هو 400mA  3. يتم إيقاف التدخين أثناء الشحن  4. يستغرق وقت الشحن من 1 إلى 2 ساعات  5. الجهد الإدخال للشحن أعلى من 7V لحماية البطارية من الضغط الزائد، والحد الأقصى للمقاومة عند الشحن هو 20Ω</p> <p><b>حماية الدارة</b>  a. الحماية من الجهد الزائد  b. الحماية من الجهد الزائد  c. الحماية من الدارة القصيرة  قلب البطارية بطاريات الطاقة المتعددة 14300</p> <p><b>ملاحظات</b>  1. لا تعرض المنتج للماء أو الرطوبة.  2. لا تعرض المنتج لدرجات حرارة أعلى من 80℃.  3. لا تقم بضغط المنتج، أو رمي أو اهتزاز المنتج ميكانيكياً على الإطلاق.  4. لا تفك البطارية الداخلية لهذا المنتج على الإطلاق.  5. لا ينبغي للأطفال والنساء الحمل استخدام هذا المنتج.</p> </div>	<div data-bbox="1441 1686 1856 1714"> <b>Einölungsweise: seitlich einölen / 注油方法: 側面から注油する。 / 주유 방식: 측면 주유 / Metodo di riempimento dell'olio</b> </div> <div data-bbox="1441 1724 1856 1876"> <div>3</div>  <p>Insert the Jacket</p> </div> <div data-bbox="1441 1885 1856 1914"> <b>مجموعة ZUMIX</b> </div> <div data-bbox="1441 1917 1856 2341"> <p><b>مواصفات المنتج</b>  أبعاد المنتج: 16*96.45 مم  سعة الخزان: 430 مللي أمبير ساعة  مقاومة البخار: 3.2-13.7 واط  المقاومة الكهربائية للبخار: 1.3 أوم</p> <p><b>معلومات عامة</b>  1. * في حالة الشحن، يتوهج مؤشر الطاقة باللون الأحمر. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف المؤشر.  2. التيار الشحن هو 400mA  3. يتم إيقاف التدخين أثناء الشحن  4. يستغرق وقت الشحن من 1 إلى 2 ساعات  5. الجهد الإدخال للشحن أعلى من 7V لحماية البطارية من الضغط الزائد، والحد الأقصى للمقاومة عند الشحن هو 20Ω</p> <p><b>حماية الدارة</b>  a. الحماية من الجهد الزائد  b. الحماية من الجهد الزائد  c. الحماية من الدارة القصيرة  قلب البطارية بطاريات الطاقة المتعددة 14300</p> <p><b>ملاحظات</b>  1. لا تعرض المنتج للماء أو الرطوبة.  2. لا تعرض المنتج لدرجات حرارة أعلى من 80℃.  3. لا تقم بضغط المنتج، أو رمي أو اهتزاز المنتج ميكانيكياً على الإطلاق.  4. لا تفك البطارية الداخلية لهذا المنتج على الإطلاق.  5. لا ينبغي للأطفال والنساء الحمل استخدام هذا المنتج.</p> </div>
---	--	---

<p>1. 満バッテリー: 喫煙停止後の2秒に指示ランプが緑で2秒保持。  2. 中バッテリー: 喫煙停止後の2秒に指示ランプが青で2秒保持。  3. 低バッテリー: 喫煙停止後の2秒に指示ランプが赤で2秒保持。</p> <p><b>出力転換: 低/中/高出力転換</b>  1. 起動状態になると、速いスピードで3回も(2秒内)押しして出力を転換する。転換完了後当時の出力指示ランプが2秒も光ってくる。  2. 転換順番:低出力-中出力-高出力。転換を循環して電源オフ初期出力が低出力。  3. ロックオフ機能  ロックオン/オフ機能: 速いスピードで5回も(2秒内)押しして電子タバコがロックオフして喫煙が不可になり、指示ランプの赤が3回もスロフラッシュする。また5回も(2秒内)押しして電子タバコがロックオンして喫煙が可能で指示ランプの緑が3回もフラッシュする。</p> <p><b>操作/ボタンの転換: ボタン押し/マイクボタン+ボタン押し/ボタンの転換</b>  1. ロックオフの状態でもボタンを3秒も押しして転換が完了後指示ランプが2秒も光ってくる。(ボタン押し+ボタン押し指示ランプの青が2秒も光ってくる。マイク+ボタン押しボタン: 指示ランプの白が2秒も光ってくる。  2. 電源オフ初期ボタン: マイク+ボタン押しボタン</p> <p><b>充電状態: USB充電</b>  a. 充電時指示ランプが赤になり、満充電時指示ランプが満る。  b. 充電時電流は400mAである。  c. 充電時の喫煙は禁止。  d. 充電時間が1-2時間以内。  e. 充電時入力電圧が7Vの加圧保護より大きい。最大耐圧が20Vとなる。</p> <p><b>回路保護: ハードソフトリチウム電池保護</b>  a. 過放電保護  b. 過充電圧保護  c. 短絡保護  セル  倍率動力電池: 14300</p> <p><b>注意事項</b>  1. 本製品を水の中に或いは湿っぽい環境に入れないでください。  2. 本製品を80℃以上の温度に晒さないでください。  3. ぶつかると、投げ出すこと、或いは重大な機械的振動を与えることを禁止。  4. 本製品の内部のバッテリーをいかなる方法でも壊さないでください。  5. 小児或いは妊婦は本製品のご使用を禁止。</p>	<p>1. 満バッテリー: 喫煙停止後の2秒に指示ランプが緑で2秒保持。  2. 中バッテリー: 喫煙停止後の2秒に指示ランプが青で2秒保持。  3. 低バッテリー: 喫煙停止後の2秒に指示ランプが赤で2秒保持。</p> <p><b>出力転換: 低/中/高出力転換</b>  1. 起動状態になると、速いスピードで3回も(2s内) 눌러 출력 전환하고 출력 전환한 다음에 출력 표시등 2초 점등한다.  2. 전환순서:저출력-중간출력-과전류 순서로 순환 전환하고 전기 초기 파워는 저출력이다.  3. 한번 누르면 기동/강제 종료  4. 과전류 보호  점멸 8회 (2s내) 누르면 전자 담배 잠금되어 흡연 못하게 되고 레드 지시등 느리게 3회 점멸한다. 다시5회 (2s내) 빠르게 누르면 전자 담배 잠금 해제되어 흡연할 수 있고 그린 지시등이 빠르게 3회 점멸한다.</p> <p><b>작동 방식 전환: 버튼/마이크로폰+버튼 방식 전환</b>  1. 잠금상태에서 버튼을 3초 눌러 전환완료후 후 대응할 지시등이 2초 점등한다.(버튼 작동 방식에 대해 블루 지시등이 2초 점등하고,마이크로폰+버튼 작동 방식에 대해 화이트 지시등이 2초 점</p>
--	---